

Energizador Xpower i8

Xpower i8

HG-XPOWERI8-2000



Descripción del Producto

Ideal para energizar el cerco eléctrico de disuación en su hogar. Equipo altamente eficaz e inteligente, con funciones de activación y desactivación a distancia.

Alcance de electrificación hasta 2000m.

Características del Energizador	Xpower i8 2000
Energía de electrificación	Min. 280 mJ - Máx. 1 J
Salida de alto voltaje	Min. 8400 V - Máx. 13000 V
Consumo de energía	Min. 2.64 W - Máx. 4.32 W
Alcance de electrificación	Máximo 2000 metros lineales
Alimentación de red / Transformador	110 ó 220 VAC - 60 Hz / 13.5V 300mA
Batería de respaldo recargable	12 V - 7 Ah
Independencia de energía eléctrica en stand by	26 horas (con batería de 7Ah)
Salida auxiliar	12 V - 250 mA
Salida de alto voltaje regulable	SI
Número de zonas monitoreadas	1
Detección de falsas alarmas y arcos en el cerco	SI
Salida de utilidad (PGM) programable	SI
Indicador de retorno	SI
Indicador de intrusión en zona	SI
Memoriza eventos	SI
Tiempo de entrada programable	45 s
Tiempo de sirena programable	SI
Tiempo de zona programable	45 s
Independencia de Zonas	SI
Sensibilidad por caída a tierra	Programable
Sensibilidad por arco a tierra	Programable
Señalización audible de encendido/apagado	Programable
Almacenamiento de controles/sensores inalámbricos	Mín. 1 - Máx. 40
Supervisión de línea de tierra	Salida y Retorno